

MANUEL D'UTILISATION - NEBO Assist™ 800 Jump Starter

APERÇU

Le NEBO Assist™ 800 Jump Starter est un dispositif 3-en-1 offrant les fonctionnalités suivantes :

1. Sortie de démarrage
2. Bouton ON/OFF pour le démarrage
3. Sortie USB-A
4. Bouton ON/OFF pour l'USB
5. Indicateurs LED
6. Entrée USB-C
7. Projecteur LED
8. Bouton ON/OFF pour le projecteur
9. Pincettes de câbles de démarrage
10. Chargeur de voiture 12V
11. Câble USB-A vers USB-C
12. Adaptateur de charge pour UK/EU/JP/AU

CHARGEMENT DE VOTRE NEBO ASSIST™ 800

À DOMICILE :

1. Connectez l'extrémité USB-A du câble à un adaptateur USB (non inclus), puis l'extrémité USB-C au port USB-C situé à l'avant.
2. Branchez l'adaptateur USB à une prise murale standard.
3. Le port USB-C commencera à charger automatiquement lorsqu'un appareil est détecté.
4. Le Assist 800 commencera à se charger automatiquement (cela peut prendre jusqu'à 3 heures). Une fois complètement chargé, les voyants s'allumeront en vert.
5. Déconnectez le câble et éteignez votre Assist 800.

DANS VOTRE VÉHICULE :

1. Connectez l'extrémité USB-A du câble au chargeur de voiture 12V (inclus), puis l'extrémité USB-C au port USB-C situé à l'avant.
2. Branchez le chargeur de voiture 12V à la sortie DC du véhicule (allume-cigare).
3. Le port USB-C commencera à charger automatiquement lorsqu'un appareil est détecté.
4. Une fois complètement chargé, les voyants indicateurs s'allumeront en vert (cela peut prendre jusqu'à 4 heures).
5. Déconnectez le câble et éteignez votre Assist 800.

DÉMARRAGE DE VOTRE VÉHICULE

1. Branchez les câbles de démarrage à la sortie de démarrage.
2. Fixez les pincettes des câbles de démarrage à la batterie du véhicule :
 - Pince rouge sur la borne positive (+)
 - Pince noire sur la borne négative (-)
3. Appuyez sur le bouton "Jump Start".
4. Démarrez le véhicule.
5. Une fois le véhicule démarré, retirez les pincettes dans l'ordre inverse.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité de la batterie : 8000 mAh
- Sortie de démarrage : 12V / 400A (courant de crête)
- Sortie USB-A : 5V / 2.4A
- Entrée USB-C : 5V / 2A
- Projecteur LED : 200 lumens
- Temps de charge : 3 à 4 heures
- Dimensions : 150 x 80 x 30 mm
- Poids : 300 g